


Erdung/Sammelschienen-Erdungssatz für Ringösen

Data Solutions



Kupferstreifen für die Erdung ist typischerweise in Schaltanlagen, Schalttafeln und Schienenverteilergehäusen untergebracht. Sie werden auch zum Anschluss von Hochspannungsausrüstung in Umspannungsanlagen und von Niederspannungsausrüstung in Akkubänken verwendet.

MERKMALE

Zum Anschrauben an Erdungskabel mit Ringösen

Anschraubpunkte M5 im Abstand von 20 mm

Vom Gestell isolierte Befestigung

Maximale Strombelastung 200 A

Anschluss 35 mm² mit einer Klemme (Zubehör 21120-209)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Erdungskit

Table 1/1

Katalognummer	Länge	Material	Anzahl Verpackungen	Typ
20118-860	440mm	Kupfer	1	Geschlossener Kabelschuh
20118-864	1980mm	Kupfer	1	Geschlossener Kabelschuh
20118-861	980mm	Kupfer	1	Geschlossener Kabelschuh

Katalognummer	Länge	Material	Anzahl Verpackungen	Typ
20118-863	1900mm	Kupfer	1	Geschlossener Kabelschuh
20118-862	1680mm	Kupfer	1	Geschlossener Kabelschuh

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE