


Samlingskena för jordad telekom

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®

Förenlig med NEMA®-standarder

Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)

Splittsatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan

SPECIFIKATIONER

Tjocklek (T): 6.35mm

Bredd (W): 50.8mm

Material: Koppar

Table 1/2


Katalognummer	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1, antal par	Hålstorlek 2 (HS2)
TGBA29L18PT	Ja	737mm	457mm	8mm	18	11mm

Katalognummer	Tennplättering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 1, antal par	Hålstorlek 2 (HS2)
TGBA12L06PT	Ja	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA12L06P	Nej	305mm	229mm	8mm	6	11mm
TGBA20L12PT	Ja	508mm	229mm	8mm	12	11mm
TGBA24L14P	Nej	610mm	457mm	8mm	14	11mm
TGBA24L14PT	Ja	610mm	457mm	8mm	14	11mm

Table 2/2

Katalognummer	Hålstorlek 2, antal par	A.	B.	C.
TGBA29L18PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA12L06P	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA20L12PT	3	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14P	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm
TGBA24L14PT	5	25.4mm	28.6mm	15.9mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE