

IBSHY 565 mm

Data Solutions

???

IBSHY32-565



IBSHY ?????????? 125/160
??IBSHY
??IBSHY
?????????????????????? 32 ????? (63.15 kcmil)??? 230 ??? 830 ???9.1
??? 32.7 ????

???? ISO 9001 2015
??IBS
HY ???

IBSHY
??
????????????????????????????

??

??IBSHY ??????
125/160 ??? nVent
ERIFLEX ???

??



??

- ??? 125/160 ?????????????????????????????????
- ????????????????????????
- ???????????????????
- ???????????
- ???????????????????????
- ???????????????????????
- ????????????????????????????????
- ?? NF EN 45545????? R22 ? R23 ?? HL3 ?
- DNV GL® ??????????????????
- ???????????????
- ????????????????????????????????(RoHS) ??

????

???: 558591

?????????: 160A

?: ??

?: ?; ??????????

?????: UL® 1441 VW-1

????????IEC (Ui): 1000; 1500

????? (Ipk): 15kA

????: 0.15mm

????: ?60 to 250°C

?: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

????: 32mm²

?? (L): 565mm

A: 11mm

B: 25mm

C: 3mm

D: 5mm

??? 1 (HS1): 6.5mm

??? 2 (HS2): 10.5mm

????: 0.17kg

??????

?T = ??? - ??????

??

□□□□□	
□□□□□□	125/160 A
□□□□	IBSHY32x
Schneider Electric® Compact® (IEC)	NSA NG 125
Square D® PowerPact® (UL)	H ??
ABB® Tmax® (IEC)	T1 T2 XT1 XT2
ABB® Tmax® (UL)	T1 T2 XT1 XT2
GE® Record Plus® (IEC/UL)	FD 160
Siemens® Sentron® (IEC/UL)	VL160X 3VL1 VL160 3VL2
Moeller® xEnergy® (IEC)	NZM1
Cutler Hammer® G ?? (UL)	EG ??
Legrand® (IEC)	DPX 160 DPX3 160
Hager® (IEC)	h3 160
Rockwell/Allen Bradley (UL)	G ?? H ??
OEZ (IEC)	BC160N

