



??

??????????????

????????????????

??????????

??????????

??????

??????????????

?? NF EN 45545??? R22 ? R23 ?? HL3 ?

????????????

????????????????

????????????????

???????

????????????????????(RoHS) ??

???

???: 534520

??????: 500A

?: ?; ??????

?: ??

???: 20

?????: UL® 94V-0

?????: UL® 2885; IEC® 60754-1; IEC® 62821-1

?????: IEC® 61034-2; ISO 5659-2; UL® 2885

?????: UL® 854; UL® 2556

?????: 500%

?????: 1.8mm

?????: ?50 to 115°C

??????UL 67: 600

??????IEC/UL 758: 1000; 1500

??????EN 50264-3-1: 6000V

?????: 0.15mm

?????: UL® 67; UL® 758

?: IEC® 60439.1; IEC® 60695-2-11?????? 960 °C?; IEC® 61439.1; IEC® 61439.1 II ?

?????: 185mm<sup>2</sup>

?????: 24mm

?????: 15mm

?? (L): 330mm

A: 12mm

?? (Ø): 31mm

?? (HS): 10.5mm

?????: 0.82kg

