

FBS Flache Verteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Unterstützung für Verteilerschienen mit Gewinde

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Kunststoff-Positionierungsstift für Stangenposition

Lässt sich leicht verstellen, um mehrere Verteilerschienenbreiten zuzulassen

Schutzschirm kann mittels Abstandshaltern befestigt werden

Ein Erdungsleiter kann beidseitig montiert werden

Halogenfrei

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Bemessungsstrom bei typischer Anwendung
FBS400A	551350	Stahl, Glasfaserverstärktes Polyamid, Aluminium	Elektrolytisch verzinkt	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Entflammbarkeitsklasse	Stromschienenbreite	Stromschienendicke	Höhe (H)
FBS400A	551350	IEC 61439,1, IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm, 32 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnummer	E	X	Stückgewicht
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE