

Boîtier 19" pour montage d'appareils modulaires, PWB



Ce boîtier sépare les interrupteurs des autres composants pour éviter les interférences négatives. Il peut être monté sur des profilés 19" à l'emplacement nécessaire exact.

FONCTIONS

Description: Pour installer des appareils modulaires sur rail DIN (disjoncteurs, interrupteurs, prises...) sur un châssis 19". Ouverture pouvant contenir jusqu'à 22 modules (18 mm). Rail DIN réglable en profondeur sur 15 mm. Boîtier équipé de deux rails de mise à la masse de 10 x 8 mm. La longueur est de 120 mm, avec 15 connexions M5 chacune. Entrée de câbles 400x35 avec brosses à l'arrière.

Matériau: Tôle d'acier 1,5 mm.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau	Finition
PWB03	133mm	482mm	152mm	3U	Acier doux	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE