

# Barre de support de borniers pour boîtier de jonction



Un rail de montage pour bornier permet d'installer des borniers Buchanan de 600 V avec des contacts à cosses tubulaires. Le nombre de borniers assemblés sur chaque rail est indiqué dans le tableau. Les rails de montage pour bornier peuvent être positionnés n'importe où le long des supports et sont fixés à l'aide d'écrous de blocage à ressort.

## FONCTIONS

---

Les borniers acceptent les grosseurs de fils de #22 à #10

Les borniers sont inclus avec le support de bornier

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur	Borniers par bande	Espace utile
A12JBNS	57110	Acier doux	Plaqué	1.21mm	16	219mm
A10JBNS	57100	Acier doux	Plaqué	1.21mm	12	168mm
A16JBNS	57130	Acier doux	Plaqué	1.21mm	24	321mm
A14JBNS	57120	Acier doux	Plaqué	1.21mm	20	270mm
A8JBNS	57090	Acier doux	Plaqué	1.21mm		117mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**