

Bærestenger, CB



Bæreskinnen kan justeres i bredden eller i dybden, og hjelper med å sørge for pålitelig montering av utstyr og tilbehør i skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For tungt utstyr, som transformatorer, montert i bunnen av skapet.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 2 skinner med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

| | |
|-------------------|--------------|
| Tykkelse: | 1.5mm |
| Materiale: | Lakkert stål |
| Overflate: | Sinkbelagt |

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Belastningsklasse | Kapslingsmateriale |
|---------------|----------|-------|--------|-------|-------------------|--------------------|
| CB400 | 2414786 | 74mm | 400mm | 23mm | 2500N | Lakkert stål |
| CB600 | 2414788 | 74mm | 600mm | 23mm | 1800N | Lakkert stål |
| CB500 | 2414787 | 74mm | 500mm | 23mm | 2100N | Lakkert stål |
| CB800 | 2414789 | 74mm | 800mm | 23mm | 1300N | Lakkert stål |

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Maksimal bærevekt indikert for hver skinne.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE