

Neutral Bar for TD Distribution Blocks, 125 A IEC

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

NB-125A



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 563841

Maks. prąd znamionowy, IEC: 125A

Chwilowe wytrzymałwane prądy (Icw) 1 s: 4.5kA

Szczytowy prąd zwarcia (Ipk): 30kA

Liczba połączeń po stronie linii: 3

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie linii: 10 - 25 mm²

Rozmiar przewodu linkowego po stronie linii – tulejka: 6 – 16mm²

Liczba połączeń po stronie obciążenia: 9

Przekrój przewodu linkowego kompaktowego po stronie obciążenia: 2,5 - 6 mm²

Rozmiar przewodu linkowego po stronie obciążenia – tulejka: 1,5 – 6 mm²

Głębokość (D): 37.4mm

Wysokość (H): 34.3mm

Szerokość (W): 142mm


Masa urządzenia: 0.17kg

Do użytku z: TD-100-125AL (563830); TD-100-125ALL (563840)

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0

Zgodność z: IEC® 60947-7-1

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.